



ADAPTER BOX G2



Alta Eficiencia

- Maximiza el excedente de energía.
- Soporta múltiples tipos de carga.



Seguridad Garantizada

- Protección contra desconexión del inversor.
- Protección de comunicación TLS.



Diseño Inteligente

- Conexión a red Wi-Fi.
- Control inteligente a través de la APP.



Adaptable y Flexible

- Control de horarios personalizable.
- Soporta múltiples tipos de señales.

*V1.2. La información puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. 650.00037.00

es.solapower.com
sales.es@solaxpower.com



Para más información:
Email: hola@solaxpower.com
Teléfono: 937379607

Adapter Box G2

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Adaptador de potencia	100 ~ 240 V 50 / 60HZ Adaptador de potencia de AC (Opcional), 12 V 2 A, entrada de DC
Consumo de Potencia	2,5 W
Salida digital	*4,2 A 30 Vdc
Salida analógica	*1, 0 ~ 10 Vdc

COMUNICACIÓN

Comunicación de inversor	RS485
Módulo inalámbrico	WiFi 2.4 GHz
Potencia EIRP	17,46 dBm
Interfaz de control de demanda	Si

PARÁMETROS GENERALES

Dimensiones (L× An× Al)	125 × 125 × 75 mm
Peso	0,4 kg
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Método de instalación	Montaje en pared

NORMA

Certificación	RED / FCC / RCM / RoHS
---------------	------------------------

Soluciones

